



TI-84 Plus grafische rekenmachines

Examen voorbereiding: examenstand



Gebruik deze functie wanneer het examen vereist dat het geheugen (en daarmee toegang tot alle programma's en applicaties) wordt geblokkeerd, maar zonder dat de programma's en applicaties zelf hoeven te worden verwijderd. De programma's en applicaties zijn weer toegankelijk nadat de examenstand is uitgeschakeld.

Schermafdrucken kunnen iets afwijken, afhankelijk van model en besturingssysteem.

Slechts de toegestane app FINANCE blijft toegankelijk.

Voordat het examen begint – inschakelen van de examenstand:

- 1) Zet de rekenmachine uit $\boxed{2nd}$ [off]. Zet DISABLE LOGBASE en sommatie Σ op NO (is toegestaan by het Centraal Eindexamen)
- 2) Druk gelijktijdig op de toetsen $\boxed{\leftarrow}$ $\boxed{\rightarrow}$ en \boxed{on} .
- 3) Laat alle drie de toetsen los zodra het scherm met RESET OPTIONS verschijnt.
- 4) Druk op OK (\boxed{ZOOM}) om examenstand in te schakelen.
- 5) Wanneer het scherm met de tekst RESET COMPLETE verschijnt, druk op een willekeurige toets om verder te gaan.



- 6) Controle van de examenstand: Druk op de toets \boxed{APPS} en de tekst APPS DISABLED verschijnt.



Druk op de toets \boxed{PRGM} en de tekst PROGRAMS DISABLED verschijnt.



Na het examen – uitschakelen van de examenstand:

- 1) Verbind willekeurig TI-84 Plus model – alle modellen kunnen – met een USB-kabel aan een ander TI-84 Plus model. Een of beide modellen mogen in de examenstand staan.
- 2) Zet de ene TI-84 Plus met $\boxed{2nd}$ [LINK] $\boxed{\rightarrow}$ \boxed{ENTER} op ontvangen.
- 3) Selecteer op de andere TI-84 Plus een lijst met $\boxed{2nd}$ [LINK].
4: LIJST en selecteer L1 door op \boxed{ENTER} te drukken.
Druk op $\boxed{\rightarrow}$ om ZEND te selecteren.
Druk op \boxed{ENTER} om keuze te bevestigen.
- 4) Selecteer op de ontvangende rekenmachine 2: **OVERSCHRIJVEN**, en druk op \boxed{ENTER} .
Het woord **GEREED** verschijnt en de examenstand is opgeheven.